

### ブリ出カトランス

品名	1次 インピーダンス	2次 インピーダンス	変圧比	レスポンス	1次許容DC電流	2次最大 出力電圧	ISO現行品
NP-406N	40k	600	1:0.123	4Hz ~ 80kHz (rp=10k)	40mA・アンパラ1mA	3Vrms(30Hz)	
NP-216N	20k	600	1:0.18	20Hz ~ 30kHz (rp=20k)	12mA	10Vrms(40Hz)	
NP-206	20k	600	1:0.186	20Hz ~ 30kHz (rp=20k)	20mA	30Vrms(40Hz)	NP-126
NP-8	10k	600	1:0.245	15Hz ~ 50kHz (rp=10k)	20mA	30Vrms(30Hz)	NP-126

### ドライバ用インプット・トランス

品名	1次 インピーダンス	1次 インダクタンス	変圧比	レスポンス	1次許容DC電流	最大出力電圧	ISO現行品
NC-10	5k	30H	1:1+1	40Hz ~ 30kHz (rp=5k)	15mA	200Vrms(60Hz)	
NC-14	5k	50H	1+1:1+1	25Hz ~ 40kHz (rp=5k)	30mA	160Vrms(40Hz)	
NC-15	10k	60H	1:2	35Hz ~ 35kHz (rp=10k)	15mA	150Vrms(50Hz)	
NC-16	7k	70H	1+1:2+2	25Hz ~ 20kHz (rp=7k)	15mA	200Vrms(40Hz)	
NC-18	8k	80H	1+1:1.5+1.5	25Hz ~ 25kHz (rp=8k)	15mA	200Vrms(35Hz)	
NC-20	5k	60H	1:1	18Hz ~ 80kHz (rp=5k)	30mA	150Vrms(10Hz)	(F)
NC-19N	10k	70H	1+1:1.5+1.5	35Hz ~ 40kHz (rp=10k)	8mA	120Vrms(60Hz)	
NC-29N	10k	60H	1+1:1.5+1.5	40Hz ~ 40kHz (rp=10k)	10mA	150Vrms(50Hz)	
NC-39N	5k	40H	1:1	30Hz ~ 40kHz (rp=5k)	12mA	120Vrms(60Hz)	

### 入カトランス

品名	1次 インピーダンス	1次 インダクタンス	変圧比	レスポンス	最大出力電圧	ISO現行品
NN-11	600	55H	1:4+4	3Hz ~ 30kHz	60Vrms(30Hz)	
NN-7	600	55H	1:2+2	3Hz ~ 30kHz	30Vrms(30Hz)	
NN-6	600	55H	1:1+1	3Hz ~ 120kHz	15Vrms(30Hz)	

### 1次PP用・2次PP用

品名	1次 インピーダンス	1次 インダクタンス	変圧比	レスポンス	1次許容DC電流	最大出力電圧	ISO現行品
NC-22	5k	300H	1+1:1+1	5Hz ~ 40kHz	100mA・アンパラ3mA	400Vrms(40Hz)	
NC-9	5k	140H	1+1:2+2	20Hz ~ 25kHz	80mA・アンパラ2mA	250Vrms(40Hz)	