

角型ケース入りパワートランス

品名	1次	2次										ISO現行品
		高電圧1		高電圧2		ヒータ-1		ヒータ-2		ヒータ-3		
		電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	
MS-505	100V	0-360~380V	DC:500mA	0-75-150V	DC:100mA	6.3V*4個	4A					MS-4042R
MS-450D/DR	100V	0~20-300~340~380V	DC:450mA	70V	60mA	6.3V*3個	4A					MS-4042R
MS-380D/DR	100V	0~20-220-420~440V	DC:380mA	70V	60mA	6.3V*3個	4A					
MS-330D	100V	0~10-145~165~185V	1.2A	60V	150mA	6.3V*2個	3.5A	6.3V*2個	2A			
MS-UVD	100V	0-370-400V	0.6A	±150V	60mA	10V*2個	5A	6.3V*2個	2A			
MS-210DR	100V	370~0~370V	DC:210mA	±150V	60mA	10.5V*2個	5A	6.3V	4.5A	5V	2A	
ME-275	100V	320~280-0-70-280~320V	球300mA			5V	3A	0-2.5-6.3V*2個	5.2A	6.3V	3A	
ME-225	100V	400~360-0-100-360~400V	球250mA			5V*2個	3.3A	0-5-6.3V	3.3A	0-6.3~10V		
ME-211	100V	370~0~370V	DC:120mA	±150V	60mA	10V	5A	6.3V*2個	2A	5V	3A	
ME-195	100V	320~280-0-70-280~320V	球200mA			5v	3A	6.3V*2個	2.6A	6.3V	2A	
ME-166	100V	400~370-0-100-370~400V	球170mA			5v*3個	3A	6.3V	2A			GS-4018

伏型パワートランス(磁気シールド付)

品名	1次	2次										ISO現行品
		高電圧1		高電圧2		ヒータ-1		ヒータ-2		ヒータ-3		
		電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	
MS-330	100V	0~10-145~165~185V	1.2A	60V	150mA	6.3V*2個	3.5A	6.3V*2個	2A			
MS-400	100V	0~115~125V	1.4A	320V	100mA	70V	100mA	6.3V*2個	7A	6.3V	3A	
MS-360	100V	0~10-240~260~280V	DC:300mA	330V	100mA	80V	60mA	2.5V*2個	5.2A	6.3V	5A	
MS-250CT	100V	450~400-0-90-400~450V	球250mA			5V	4A	5V*2個	2A	0-6.3~10V	4A	
MS-200CT	100V	360~320-0-120-320~360V	球220mA			5V	3A	0-4V~5V*2個	3A	0-6.3~10V	3A	
MS-160	100V	320~280-0-70-280~320V	球160mA			5V	3A	2.5V*2個	3A	6.3V	3A	
MS-105	100V	480~250-0-250~480V	球110mA			6.3V*2個	2A	0-5~6.3V	3A	7.5V*2個	2A	
MS-140	100V	380~350-0-90-350~380V	球145mA			5V	3A	0-5~7.5V*2個	2.6A	6.3V	2A	

伏型パワートランス(端子板式)

品名	1次	2次										ISO現行品
		高電圧1		高電圧2		ヒータ-1		ヒータ-2		ヒータ-3		
		電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	
ST-220	100V	280~250-0-250~280	球220mA			6.3V*2個	2.5A	0-5~6.3V	3A	6.3V*2個	1.2A	(GS-250)
LH-150	100V	300~280-0-280~300V	球150mA			5V	0.6A	0-5~6.3V	3A	6.3V*2個	3A	(GS-115D)
N-12	100V	250~220-0-220~250V	球120mA			6.3V*2個	2.5A	0-5~6.3V	2A			GS-115D

伏型パワートランス(ラグ式)

品名	1次	2次										ISO現行品
		高電圧1		高電圧2		ヒータ-1		ヒータ-2		ヒータ-3		
		電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	電圧	電流	
MX-520	100V	0 ~ 10 ~ 160 ~ 180 ~ 200V	DC:520mA	300V	100mA	80V	100mA	6.3V*2個	6.6A	6.3V	3A	
ST-350	100V	0-175-350	DC:350mA	70V	100mA	6.3V*2個	5A					
MX-280	100V	320 ~ 280-0-70-280 ~ 320V	球300mA			5V	3A	0-2.5-6.3V*2個	5.2A	6.3V	3A	
MX-175	100V	450 ~ 400 ~ 360-0-360 ~ 400 ~ 450V	球170mA			5V	3A	0-2.5-6.3V*2個	5.2A	6.3V	3A	
MX-165	100V	530 ~ 400 ~ 250-0-250 ~ 400 ~ 530V	球170mA			5V*2個	3A	7.5V*2個	4.5A	6.3V	3A	
MX-205	100V	320 ~ 280-0-70-280 ~ 320V	球210mA			5V	3A	6.3V*2個	2A	6.3V	2A	
PH-261	100V	0 ~ 10 ~ 180 ~ 200 ~ 220 ~ 240V	DC:260mA	250V	35mA	6.3V*3個	2.5A					
PH-185	100V	280 ~ 250-0-60-250 ~ 280V	球190mA			5V	3A	6.3V*2個	2.5A	6.3V	2A	
ST-230	100V	0 ~ 7.5 ~ 105 ~ 120 ~ 135V	0.83A	36V	0.36A	6.3V*4個	2A					
MX-135	100V	280 ~ 250-0-250 ~ 280V	球140mA			5V	2A	6.3V*3個				
PH-120	100V	280 ~ 250-0-250 ~ 280V	球120mA			6.3V	3A	0-5-6.3V	2A	0-5-6.3V	1.2A	GS-115
PH-100/S	100V	280 ~ 250-0-250 ~ 280V	DC:100mA			6.3V	2.5A	0-5-6.3V*2個	2A			
PH-70	100V	280 ~ 250-0-250 ~ 280V	DC:70mA			6.3V	3A	0-5-6.3V	2A			
ST-30S	100V	260-0-260V	DC:30mA			6.3V	1A	0-15 ~ 17V	2A			